

Nr katalogowy	Dane techniczne
Nr katalogowy	WER1000FSI08-00-B
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	8
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	2
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączeniowy	M12
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe*
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	8
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54**
Masa [kg]	0.045

*przestrzegać średnicy wtyczki, nadaje się tylko do zmontowanych kabli

**tylko w stanie sprężonym

