

| 订购编号              | 技术数据                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| WER3000FSI12-00   |                                                           |
| 系列                | WER3000                                                   |
| 传输设置              | 电动                                                        |
| 功能                | 信号电流                                                      |
| 适合多种结构尺寸          | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 可匹配于              | 固定部分                                                      |
| 接触点/面数量           | 12                                                        |
| 连接方式              | 型插拔连接器                                                    |
| 标准流量 [A]          | 6                                                         |
| 电源电压 [V]          | 150                                                       |
| 固定螺纹              | M23                                                       |
| 连接类型              | 公头                                                        |
| 固定类型              | 圆形连接器                                                     |
| 连接方向              | 径向或轴向                                                     |
| 连接力 [N]           | 40                                                        |
| 释放力 [N]           | 40                                                        |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54*                                                     |
| 重量 [kg]           | 0.13                                                      |

\*仅在耦合状态下

