

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER3000FSI14-16-A

| Numero d'ordine | WER3000FSI14-16-A |
|---------------------------------------|--|
| Serie | WER3000 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Funzione | Corrente di segnale e opzioni di connessione per i sensori del WWR |
| Adatto per dimensioni costruttive | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Numero contatti | 14+5 sensori |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Corrente nominale [A] | 3 |
| Tensione di esercizio [V] | 60 |
| Filettatura di collegamento | M23 |
| Modalità di connessione | Pin |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Orientamento del collegamento | radiale o assiale |
| Collegamento sensori | sinistra |
| Collegamento sensore X1 | Presse M8, 3 poli |
| Collegamento sensore X2 | Presse M8, 4 poli |
| Forza di accoppiamento [N] | 19 |
| Forza di distacco [N] | - |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54* |
| Peso [kg] | 0.15 |

*solo nello stato accoppiato



