

# ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

## WER3000LSI19-09-A

### ► Caractéristiques techniques

| N° de commande              | WER3000LSI19-09-A                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Série                       | WER3000                               |
| Mode de transfert           | électrique                            |
| Fonction                    | Courant de signal                     |
| Pour taille de fabrication  | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Pour                        | Partie mobile                         |
| Nombre de contacts          | 19                                    |
| Type de connecteur          | Contacts à ressort                    |
| Courant nominal [A]         | 3                                     |
| Tension de service [V]      | 60                                    |
| Raccord fileté              | M23                                   |
| Type de raccordement        | Douille                               |
| Type de raccordement        | Raccord à fiche ronde                 |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale                     |
| Force de serrage [N]        | 19                                    |
| Force de desserrage [N]     | -                                     |
| Protection de IEC 60529     | IP54*                                 |
| Poids [kg]                  | 0.15                                  |

\*uniquement dans l'état couplé

