

WER03FF09-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER03FF09-B
Pour	Partie fixe
Type de connecteur *	FST
Type de raccordement *	SUB-D
Nombre de contacts	9
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V AC]	60
Tension de service [V DC]**	75
Poids [kg]	0.06
Type de raccordement	Fiche mâle

*FST=prise plate, RST=prise ronde, FRL=extrémité de toron libre

**Indications en cas de mise à la terre par le client, 60 V sans mise à la terre

