

WER1000FSI08-00-B

Numero d'ordine	WER1000FSI08-00-B
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	8
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	2
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M12
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo*
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	8
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54**
Peso [kg]	0.045

*osservare il diametro del connettore, adatto solo a cavi assemblati

**solo nello stato accoppiato

