

## WER1000FSI20-05-B

| Numero d'ordine                       | WER1000FSI20-05-B                                  |
|---------------------------------------|--|
| Serie                                 | WER1000  |
| Tipo di trasmissione                  | elettrica  |
| Funzione                              | Corrente di segnale                                |
| Adatto per dimensioni costruttive     | HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80 |
| Adatto per                            | Parte fissa  |
| Numero contatti                       | 20   |
| Tipo di collegamento                  | Contatti molleggiati                               |
| Corrente nominale [A]                 | 3  |
| Tensione di esercizio [V]             | 60   |
| Filettatura di collegamento           | -  |
| Modalità di connessione               | confezionabile                                     |
| Tipo di connessione                   | Estremità del cavo libera                          |
| Orientamento del collegamento         | assiale  |
| Forza di accoppiamento [N]            | 20   |
| Forza di distacco [N]                 | -  |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40*  |
| Peso [kg]                             | 0.01   |

\*solo nello stato accoppiato

