

ENERGIEELEMENT

WER1000LSI12-00-B

► Technische Daten	
Bestell-Nr.	WER1000LSI12-00-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	12
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	1.5
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Anschlussstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	12
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,044

*nur im gekoppelten Zustand

