

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

## WER3000FSI14-17-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER3000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señal y opciones de conexión para los sensores del WWR
Adecuado para tamaño constructivo	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adecuado para	Parte fija
Número de contactos	14+5 sensores
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	3
Tensión de servicio [V]	60
Rosca de conexión	M23
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial o axial
Conexión de sensores	Derecha
Conexión del detector X1	Hembra M8, 3 polos
Conexión del detector X2	Hembra M8, 4 polos
Fuerza de acople [N]	19
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.15

\*sólo en estado acoplado



