

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

WER3000LSI19-09-A

| Referencia | Datos técnicos |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Función | Corriente de señalización |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Número de contactos | 19 |
| Modo de unión | Contactos por resorte |
| Corriente nominal [A] | 3 |
| Tensión de servicio [V] | 60 |
| Rosca de conexión | M23 |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Orientación de la conexión | radial o axial |
| Fuerza de acople [N] | 19 |
| Fuerza de desacople [N] | - |
| Protección según IEC 60529 | IP54* |
| Peso [kg] | 0.15 |

*sólo en estado acoplado

